

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΛΕ ΠΙΝΑΚΑ

PT418



διατίθεται επίσης και ως:

PT418T

Εναλλάκτης τριών αντλιών (μόνο 11p)
(μόνο κυκλική εναλλαγή, όχι ταυτόχρονη
λειτουργία)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ)

Χρησιμοποιείται όπου υπάρχει ζεύγος αντλιών για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας τους, με σκοπό τον ομοιόμορφο διαμοιρασμό του φόρτου εργασίας.


Συνδέεται με πρεσσοστάτες ή φλοτέρ. Πρέπει πάντα να συνδέονται ψυχρές επαφές (χωρίς τάση).

Κάθε φορά που βραχυκυκλώνεται η είσοδος P1 ενεργοποιείται μια διαφορετική έξοδος, θέτοντας σε λειτουργία μια διαφορετική αντλία. Αν βραχυκυκλωθεί και η δεύτερη είσοδος P2, τότε ενεργοποιούνται και οι δύο έξοδοι, έτσι ώστε να τεθούν σε λειτουργία και οι δύο αντλίες.


τεχνικά χαρακτηριστικά

τροφοδοσία	230V AC / 50Hz
είσοδοι	Δύο(2) είσοδοι για Φλοτέρ ή Πρεσσοστάτες (Ψυχρές επαφές χωρίς τάση)
ρελέ	Δύο(2) κανονικά ανοιχτές επαφές 10A/250V AC cat. AC1
ενδείξεις led	PUMP 1 ON και PUMP 2 ON
προστασία	Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
βάση σύνδεσης	Τύπου λυχνίας, 8p ή 11p
περίβλημα	Πλαστικό κουτί / 42 x 89 x 94 mm / IP 41
θερμοκρασία λειτουργίας	-20° ως +50° C

συνδεσμολογία 8p



συνδεσμολογία 11p



διάγραμμα λειτουργίας

